

FONTE ESTABILIZADA 3A 13,8V											
Codigo	Potência W	Tensão de Entrada	Tensão Saída	Tolerância saída (%)	Corrente de Saída	Qty. Saída / Tipo	Medidas da caixa (mm)			Peso (kg)	Tipo
							A	L	C		
1722	41,4W	127V/220V 60Hz	13,8v	5%	3A	1 / Fio cristal	100	94	175	1,631	Mesa

  

- As informações aqui contidas se destinam a fonte estabilizada 3A 13,8V (para informações sobre outras fontes, verificar seus devidos datasheets).
- Obs.: A= altura, L= largura, C= comprimento.

A=Altura  
B=Largura  
C=Comprimento baixo  
D=Comprimento cima

\*Obs: Comprimento é o comprimento somado a largura dos dissipadores

Indústria de Fontes e Transformadores Esteves  
Rua Prudente de Moraes, 33 - Centro - Urupês/SP  
Fone: (17) 3552 1403 /PABX  
E-mail: [eletronicaesteves@eletronicaesteves.com.br](mailto:eletronicaesteves@eletronicaesteves.com.br)